a) Componenti speciali.

Riferim. Schema	Denominazione	N° catalogo
R. 41	Trimmer potenz. 2.000 ohm	R10110/4
R. 52	» » 1.500 ohm	664200/155
R. 53	Potenziometro 1 Mhm log.-volume e interruttore	R5459/32
C 9	Condens. ceramico a disco 10 pF ± 0,5 pF 500 VL	655101/37
C 11, C 22, C 27	Compensatore aria	R5395
C 14	Compensatore mica	R4715/7
C 29	Condens. mica 425 pF 500 VL	654142/593
C 60	Condens. elettrol. 50+50 µF. 300 VL	R6880/7
C 61	Condens. variabile	R6750/2
L 1	Bobina aereo per MF	R7354
L 2	Impedenza filamento	R7328
L 11	Bobina aereo onde medie	R7363
L 12	Bobina oscill. » »	R7412
—	Basetta circuito stampato RF per MF compl.	R10397
T 1	1° Trasform. Freq. Intermedia per MF (10,7 MHz)	R7403
T 2	3° Trasf. freq. Intermedia MF+MA (470 kHz e rivelatore a rapporto 10,7 MHz)	R7404
T 3	2° » » » per MF+MA (10,7 MHz e 470 kHz)	7392
T 4	Trasf. alimentazione TS1530/493	678181/503
T 5	Trasf. uscita IZ 523/503	678182/503
AP	Altoparlante M 122	R10351
—	Mobile	R10494
—	Quadrante scala	R10278
—	Manopola	R10523
—	Molla per manopola	R4513
—	Pulsante per commutatore gamma e tono	R10589
—	Molletta per pulsante	R3459
—	Leva per commutatore	R10580
—	Commutatore tono e gamma (parte scatto)	R10579
—	Piastra commutatore di gamma	R10194/4
—	» » » tono	R10194/5
—	Presa a commutazione per antenna	R5326
—	Portalampadina	R10514
—	Molletta per cordina	R836/1
—	Indice	R10037
—	Pattino	R6655

b) Altri componenti.

RESISTORI

Rif. schema		Denominazione
R1	180 Ω	± 10% ½W imp.
R2	470 kΩ	» » »
R3	2200 Ω	» » »
R21	2,2MΩ	» » »
R22	47 kΩ	» » »
R23	1MΩ	» » »
R24	47 kΩ	» » »
R25	1000 Ω	» » »
R26	27 kΩ	» » »
R27	470 kΩ	» » »
R28	1MΩ	» » »
R29	1000 Ω	» » »
R30	10MΩ	» » »
R31	220 Ω	» » »
R32	1MΩ	» » »
R33	680 kΩ	» » »
R34	68 kΩ	» » »
R35	1000 Ω	» » »
R36	47 Ω	» » »
R37	2,2MΩ	» » »
R38	47 kΩ	» » »
R39	15 kΩ	» » »
R40	330 kΩ	» » »
R42	27 kΩ	» » »
R43	1500 Ω	» » »
R44	220 Ω	» » »
R45	22MΩ	» » »
R46	220 kΩ	» » »
R47	100 kΩ	» » »
R48	680 kΩ	» » »
R49	1000 Ω	» » »
R50	150 Ω	» 1W a strato
R51	2200 Ω	» ½W a strato

CONDENSATORI

Rif. schema					
C1	22 pF	± 10 %	500VL	ceramica	dischet.
C2	3,3 pF	± 0,5 pF	»	»	»
C3	4,7 pF	»	»	»	»
C4	330 pF	± 20%	»	»	»
C5	1500 pF	»	»	»	»
C6	330 pF	± 2 %	»	mica	
C7	100 pF	± 10 %	»	ceramica	tubetto
C8	4,7 pF	± 0,5 pF	»	ceramica	dischet.
C10	15 pF	± 10 %	»	»	»
C12	10 pF	± 5 %	»	mica	
C13	1500 pF	± 20%	»	ceramica	dischet.
C20	50 pF	± 5 %	»	mica	
C21	1000 pF	10 + 25%	250VL	carta	
C23	5000 pF	10 + 25%	»	»	
C24	4700 pF	20 + 50%	500VL	ceramica	dischet.
C25	25.000 pF	10 + 25%	250VL	carta	
C26	1500 pF	± 20%	500VL	ceramica	dischet.
C28	15 pF	± 5 %	»	mica	
C30	10 pF	»	»	»	
C31	250 pF	± 2 %	»	»	
C32	250 pF	»	»	»	
C33	10 pF	± 5 %	»	»	
C34	250 pF	± 2 %	»	»	
C35	100 pF	± 5 %	»	»	
C36	25.000 pF	10 + 25%	250VL	carta	
C37	1500 pF	± 20%	500VL	ceramica	dischet.
C38	3000 pF	»	»	»	»
C39	4700 pF	20 + 50%	»	»	»
C40	250 pF	± 2 %	»	mica	
C41	100 pF	»	»	ceramica	tubetto
C42	100 pF	»	»	»	»
C43	250 pF	»	»	mica	
C44	200 pF	± 5 %	»	»	
C46	2000 pF	10 + 25%	250VL	carta	
C47	6 µF	20 + 50%	50VL	elettrolitico	
C48	250 pF	± 5 %	500VL	mica	
C49	330 pF	± 20%	»	ceramica	dischet.
C50	10.000 pF	»	»	»	»
C51	20.000 pF	10 + 25%	250VL	carta	
C52	5.000 pF	»	»	»	
C53	0,1 µF	»	»	»	
C54	50.000 pF	»	»	»	
C55	0,1 µ F	»	»	»	
C56	0,1 µF	»	»	»	
C57	50 µF	10 + 50%	50VL	elettrolitico	
C58	5.000 pF	10 + 25%	630VL	carta	
C59	1.000 pF	»	»	»	